




Détecteur IR à encastrer

Code : 1954



Caractéristiques techniques

Type d'alimentation	Accessoire - Interrupteur électronique	Type de boîtier	Boîtier en matière synthétique
Utilisation	intérieure	Raccordement - entrée	bornier à vis 0,5-0,75mm ²
IP	IP20	Raccordement - sortie	bornier à vis 0,5-0,75mm ²
Puissance min / max	0 W / 250 W	Dimensions produit	x 19 (MM)
Tension d'entrée / Fréquence	220-240 V - AC - 50/60 Hz	Poids net	56 gr
Courant d'entrée	1 A	Protection surtension	NON
Tension de sortie	220-240 V	Protection thermique	NON
Courant nominal de sortie	1000 mA	Protection courts circuits	NON
Température d'utilisation	-20 °C / +50 °C	Recommandations d'installation	* A installer dans les plafonds et les cloisons * Installation horizontale ou verticale * Capteur déporté.
Variable	NON	Autres commentaires	Le croquis présente le capteur.
Facteur de puissance	0,99		